






bea-fon SL860touch



Un nuovo modo di comunicare!

SL860 Touch (4G) Die neue Art der Kommunikation!
Mit der zweiten Generation Modell SL860touch (4G) setzt Beafon weitere Maßstäbe unter den Tastentelefonen. Mit dieser neuen Gerätegeneration werden beide Bedienerfunktionen Tastatur und Touch Display vereint. Eine vereinfachte Beafon Benutzeroberfläche gibt Ihnen Sicherheit bei allen Ihren Bedienungen. Kommunizieren Sie über Sprachnachrichten oder über WhatsApp alles ist möglich. SL860touch eine neue Gerätegeneration gepaart mit einfachen Anwendungen und hochwertigen SOS-Sicherheitsfunktionen machen dieses Gerät zu einem sichern Begleiter für Ihren Alltag. Weitere hochwertige Funktionen wie WLAN, Bluetooth, Multimedia, Freisprechen, Taschenlampe, Fotokontakte und ein Telefonbuch bis zu 1000 Einträge sind möglich. Durch eine hochwertige Dual Kamera von 8MP + 2MP werden jeder Ihrer Schnappschüsse zu etwas besonderen. Eine frei programmierbare SOS Notruftaste dezent auf der Geräterückseite hinterlegt mit der Möglichkeit einer Standorterkennung (GPS Optional) zuschaltbar sowie die Möglichkeit einer SOS Sicherheitszone (GPS) geben Ihnen Sicherheit zu jeder Zeit.

Funzioni

- 4G (LTE)
- WhatsApp
- Pulsante per chiamate di emergenza
- Ampio display touch da 2,8" (7,1 cm)
- 3 interfaccia utente disponibile:
1. Argento / 2. Classic / 3. Menu unico
- Fotocamera: Posteriore 8.0 MP / anteriore 2.0 MP
- Lettore audio e multimediale
- WLAN, Bluetooth
- Rubrica che memorizza fino a 1000 contatti
- Lettore audio
- Radio FM
- Foto dei contatti
- Funzione vivavoce
- Caricabatterie da tavolo incluso nella confezione

... e molto altro!

Colori:

bea-fon SL860touch

Specifiche	
Tipo	Cellulare candybar
Colore	Nero - gommato
Dimensioni in mm (L x A x P)	134x57x11,6
Peso in grammi	105
Durata standby in ore	180
Tempo di conversazione in minuti	220
Batteria	Ioni di litio da 3,7 V - 1400 mAh
Caricabatterie	5 V - 1000 mA
Porta micro USB	2.0
Processore	Dualcore 1,0 GHz
Memoria (RAM/ROM)	512 MB/4 GB
Banda 2G (MHz)	900, 1800
Banda 3G (MHz)	900, 2100
4G Band	B1/B3/B7/B8/B20/
SAR sulla testa	0,428 W/kg
SAR corporeo	1,427 W/kg
Alloggiamento scheda SIM	Micro
Tastiera retroilluminata	✓
Funzioni di sicurezza	
Pulsante unico per chiamate di emergenza	✓
Tasto extra per fotocamera	✓
Suoneria assai alta	✓
Torcia	✓
Tasti di composizione rapida (2-9)	✓
Schermo	
Tipo	Display touch TFT a colori
Colori	65,000
Risoluzione	240 x 320
Dimensioni	2,8"
Retroilluminazione	✓
Orologio	✓
Data	✓
Toni e segnali	
Profili incluse impostazioni di tutti i toni	✓
Suonerie	✓
Allarme con vibrazione	✓
Attiva/disattiva suoneria dei tasti	✓
SOS/sicurezza	
Pulsante di chiamata di emergenza	✓
SOS - SMS	✓
SOS - numeri	5
SOS - tono segnale	✓
SOS - localizzazione	✓
Chiama	
Numeri in rubrica	1000
Controllo del volume	✓
Funzione vivavoce	✓
Controllo del volume altoparlante	✓
Porta auricolare	jack da 3,5
Muto	✓
Durata chiamata	✓

EAN nero argentato: 9120042772923
N. articolo nero: SL860_EU001B

Elenco chiamate	
Chiamate ricevute	100
Chiamate perse	100
Chiamate effettuate	100
Durata chiamata	✓
Mensaje	
Modalità di testo	Smart, ABC, abc, 123
Tastiera virtuale (opzionale)	QWERTZ
Servizi di rete	
ID del chiamante	✓
Chiamata in attesa	✓
Inoltra (tutte) le chiamate	✓
Inoltra chiamata se non raggiungibile	✓
Inoltra chiamata se non accettata	✓
Inoltra chiamata se occupato	✓
Inoltra (tutti) i dati	✓
Selezione di rete manuale/automatica	✓
Sicurezza	
Blocco telefono	✓
Attiva/disattiva PIN della SIM	✓
Cambia PIN della SIM	✓
Ripristina le impostazioni iniziali	✓
Extra	
Lingue telefono	EN/IT/FR/NL/DE
Lingua della guida all'uso	IT
Sveglia	✓
Promemoria	✓
Calcolatrice	✓
Fotocamera	8.0 MP
Fotocamera anteriore	2.0 MP
Radio FM/lettore audio	✓
Posizionamento	✓
Zona di sicurezza	✓
WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Bluetooth	4.0
Foto dei contatti	✓
Torcia a LED	✓
WhatsApp	✓
Browser web	✓
Gestione file	✓
Alloggiamento scheda micro SD	Fino a 128 GB
Confezione	
Telefono cellulare	✓
Batteria	✓
Caricabatterie	✓
Caricabatterie da tavolo	✓
Cavo USB	✓
Guida per l'utente	IT